

araid[®] 5000

停止しないベストなハードウェア RAID ユニット

独自の特徴

エンタープライズクラスの SNMP
ネットワーク管理機能をサポート

- ホストインターフェース：SATA III(6.0Gbps),
SATA II とも互換性あり
- プラグアンドプレイ対応で、デバイスドライバ不要
- ホットスワップと自動再構築（オートリビルド）
(Hot Swap & Auto Rebuild) に対応
- 6cm 静音冷却ファン
- RAID レベルは RAID 1 または RAID 0
- ARAID SMART 監視管理プラットフォーム
- ARAID 定時バックアップ管理プラットフォーム
(オプション)；使用するときには RAID 1 機能なし



RAID 1 VS RAID 0

RAID 1

容量：

メイン HDD 8TB+
サブ HDD 8TB=8TB

おすすめ：

システムディスク、
データディスク

セーフティモデル 総容量 8 TB

RAID 1 は 2 台の HDD で 1 台の HDD を構成します。
サブ HDD はメイン HDD をミラーリングしてメイン
HDD のデータへと書き込み、同時にサブ HDD にコピ
ーを作成します。メイン HDD の故障時はサブ HDD が
完璧にバックアップし、メイン HDD の代わりに起動
するため、RAID 1 のデータに最良の安全性を確保する
ことができます。

RAID 0

容量：

8TB+8TB=16TB

おすすめ：

データディスク

スピードモデル 総容量 16 TB

RAID 0 は 2 台の HDD で容量が 2 倍ある 1 台の HDD
を構成します。2 台の HDD へ分散してデータを書き込
み、データ読み取り時には同時に 2 台の HDD からデ
ータを取得します。RAID 0 の長所はデータアクセス速
度が向上する点ですが、欠点は安全性に欠ける点で、
内部の 1 台の HDD が破損した場合、データは完全に
失われます。



もうディスク内のデータ故障で悩ませません。

Pri HDD : OK
Sec HDD : OK

2 台の HDD は正常

Pri HDD : OK
Sec HDD : Fail

1 台の HDD が破損

Pri HDD : OK
Sec HDD : OFF

エラーディスクの移動
PC の停止は不要

Rebuilding...
Pri → Sec 02%

新規 HDD を差し
込む

Rebuilding...
Pri → Sec 20%

ディスクの再構築中
(20%)

Pri HDD : OK
Sec HDD : OK

再構築の完成

araid[®] 5000

SATA III(6.0 Gbps) インターフェース



ARAID 5000 仕様

PC インターフェース	SATA III(6.0Gbps), SATA I(1.5Gbps) と SATA II(3.0Gbps) に互換性あり
HDD インターフェース	3.5 インチ SATA III(6Gbps) x 2
RAID レベル	RAID 1 または RAID 0(ユーザーによる設定可能)
LCD 液晶表示	ディスク及びシステムの使用状態 (ファン、温度異常警報、ディスク再構築、ディスク破損)
LED インジケータ	ディスク読み取り、書き込み状態
ディスク故障表示	LCD 表示、ブザー(オン / オフ)、Email 通知、SNMP ネットワーク管理通知
Single/Dual スピードダイヤルキー	ミラーリング機能の選択可能、手動でのディスク再構築、スタンバイ、データ削除の防止、アンチウィルス機能
冷却ファン	6cm 静音冷却ファン
デバイスドライバ不要	○
ホットスワップ	○
対応 OS	Windows、Linux、Mac、Solaris、SCO Unix、NetWare、DOS etc.
寸法	内接：146 mm(幅) x 86 mm(高さ) x 195 mm(横) ; 標準 5.25 インチベイ x 2 外付け：183mm(幅) x 156mm(高さ) x 240mm(横)
重量	内蔵：0.7 kg 外付け：2.68kg
電力需要	HDD なしの内部消費電力約 2.84W。 HDD なしの外付け式消費電力約 5.14W~7.23W(機種による)。
電源	内接：デュアル電源、4-PIN Power x 1、SATA Power x 1 外付け：AC100V~240V
パッケージ内容	ARAID 5000 x 1 HDD トレイ x 2 RS232 USB 外付け Cable x 1 RS232 外付け Cable x 1、RS232 内蔵 Cable x 1 付属品(設置用ネジ x 8、ディスクネジ x 8、鍵 x 4) ユーザーキット CD (ARAID Eye、ARAID SNMP、ARAID SMART ソフトウェア) マニュアル

